


הוראות הפעלה לשעון שבועי/יומי דגם AHC15A

כללי





להפעלה ראשונית של השעון יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן RESET-

P	לחצן תכנות השעון
D+	לחצן כיוון היום בשעון או בחירת ימים בתוכנות
H+	לחצן כיוון השעה
M+	לחצן כיוון הדקות

לצורך כיוון השעה יש ללחוץ על לחצן שעון  + לחצן D או H או M בו זמנית

	לחצן זה משמש לחזור לתצוגת שעון ו/או לכיוון השעון.
MANUAL	לחצן זה משמש כמפסק עוקף לחיבור או ניתוק קבוע של היחידה
RESET	לחצן המאפס את כל הנתונים

יש לטעון את סוללת הגיבוי באמצעות חיבור היחידה לחשמל לפחות לשעתיים לפני השימוש.

יש ללחוץ על מתג ה-  מיידי עם הלחיצה יופע זמן 12:00, אלא אם כן קיים זמן אחר בתצוגה. תחילה יש לכוון את היום בשבוע ע"י לחיצה D+ וגם מתג  ביחד. כל לחיצה משנה את היום בהתאם. לאחר מכן, יש לכוון את השעון באמצעות לחצן H+ וגם מתג  ביחד. לחיצה ארוכה תאיץ את הספרות קדימה, לחיצה קצרה תקדם בכל פעם בשעה אחת. יש לחזור על אותה פעולה עם לחצן הדקות M+. **חשוב:** יש לשים לב לשעון יום (AM) או שעון לילה (PM). **הערה:** לחיצה רצופה במשך 5 שניות על מתג , תשנה מצב מ- PM- ל- AM ולהפך.

תכנות הפעלה

- יש ללחוץ על לחצן P מיידי עם הלחיצה תופיע תצוגה עם ספרה מ"ס 1 בצד שמאל ומתחת לספרה 1-ON. במצב זה יש תחילה צורך לכוון את היום או הימים שבהם ברצונך שהפיקוד יופעל. האופציות הקיימות בימים, הן כל יום בשבוע בנפרד או שני עד שישי או שבת עד ראשון.
- לחיצה על לחצן D+ ישנה את התצוגה בכל לחיצה. לאחר שנבחר היום המתאים, יש לכוון את השעה ואת הדקות באמצעות לחצן H+.M+ ולהקפיד על יום AM לילה PM. עם סיום פעולה זו, יש ללחוץ על לחצן P, על מנת להזין את הנתונים לשבב הזיכרון של היחידה. מיידי עם לחיצה על לחצן P, יופיע 1-OFF, יש לכוון את היום והזמן בדיוק כמו בפעולה הקודמת.

חשוב: בכל פעם שמכוונים את זמן הפעולה והניתוק, יש ללחוץ על לחצן P לשמירה.

יחידה זו מאפשרת עד 8 חיבורים וניתוקים בזמנים שונים. לאחר כיוון הזמנים, יש ללחוץ MANUAL עד קבלת AUTO OFF בתצוגה. כדי לחזור לתצוגה, יש ללחוץ על לחצן שעון.

במידה ורוצים לעקוף את פעולת השעון יש ללחוץ על לחצן MANUAL לחיבור קבוע AUTO OFF /...ON - במידה והזמן שתוכנת חל אחר כך. לניתוק קבוע AUTO ON ...OFF - במידה והזמן שתוכנת חל עכשיו.